



## Раскрытие трансиверов YAESU FT-757GXII (SXII) на передачу на WARC диапазонах 18 и 24 МГц.

Если в Вашем трансивере YAESU FT-757GXII (SXII) после переключения переключателя SW03 (сзади передней панели) по-прежнему не работает передача в участках 14.5 – 18.5 МГц и 21.5 – 25.0 МГц, то эта модификация должна Вам помочь.

1. Снимите нижнюю крышку трансивера.
2. На плате RF UNIT найдите длинный разъём J31, около него будет рядка диодов, см. фото:




3. На этой грядке найдите диоды D97 и D98:



4. Перекусите их.
5. Всё ☺

Эта модификация также подойдёт и к FT-757GX (SX), диоды там те же (D97 и D98), но расположены они немного в другом месте платы RF UNIT:



11 февраля 2013 г.  
Вадим, UA0LTV  
г.Владивосток

P.S. Эти модификации Вы делаете на свой страх и риск. Автор не несёт ответственности за возможную порчу Вашего трансивера в результате неквалифицированного вмешательства в его сложную электронику.